



EREBA MOBILES




CATÁLOGO ANTENAS MÓVILES



EREBA ANTENNAS

TEL.: +34 667 704 895

EMAIL: info@ereba-antennas.com



GPS VHF & UHF ANTENNAS MOVILES
CON POLARIZACIÓN VERTICAL





Antena móvil de modo dual para la banda de 66-88 MHz y GPS 1575 MHz

Radiador de alto rendimiento (látigo cónico 17-7 PH Black Chrome), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de la tabla de corte.

La antena tiene polarización vertical en configuración de 1/4 de onda. La antena se suministra con cable de 5,0 metros del tipo RG58/U para RF y cable rg 174 de 5 metros para GPS, que pueden terminar en cualquier tipo de conector



MONTURA MGS CON
MUELLE S4



SPRING S4



EN-4R



ESPECIFICACIONES


ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	66-88 MHz, 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1.5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	0hdB, 27 dB de ganancia GPS

MECÁNICO

Longitud	155 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME), PYME.) Con o sin muelle (S4).





Antena Mobil de modo dual para la banda de 136-174 MHz y GPS 1575 MHz



Radiador de alto rendimiento (látigo cónico de cromo negro 17-7 PH), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de una tabla de corte. La antena tiene polarización vertical en configuración de 1/4 de onda.

La antena se suministra con cable de 5,0 metros del tipo RG58/U para RF y cable RG 174 de 5 metros para GPS, que pueden terminar en cualquier tipo de conector.



SOPORTES CON
MUELLE S4



GPS-S4



EN-2R



ESPECIFICACIONES


ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	136-174 MHz, 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1.5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	0hdB, 27 dB de ganancia GPS

MECÁNICO

Longitud	70 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME, PYME.) Con o sin resorte (S4).



Antena Móvil de Modo Dual para la Banda 136-174 MHz y GPS 1575 MHz con Ganancia de 3 dB

Radiador de alto rendimiento (látigo cónico de cromo negro 17-7 PH), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de una tabla de corte. La antena tiene polarización vertical en configuración de onda 5/8. Para un mayor alcance, la antena se suministra con 5. Cable de 0 metros del tipo RG58/U para RF y cable de 5 metros RG 174 para GPS, que pueden terminar en cualquier tipo de conector.



ESPECIFICACIONES


ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	136-174 MHz, 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1.5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	3hdb, 27 dB de ganancia GPS

MECÁNICO

Longitud	55 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME, PYME.) Con o sin resorte (S4).





Antena Mobil de modo dual para la banda de 370-470 MHz y GPS 1575 MHz

Radiador de alto rendimiento (látigo cónico de cromo negro 17-7 PH), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de una tabla de corte. La antena tiene polarización vertical en configuración de 1/4 de onda.

La antena se suministra con cable de 5,0 metros del tipo RG58/U para RF y cable RG 174 de 5 metros para GPS, que pueden terminar en cualquier tipo de conector



ESPECIFICACIONES


ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	370-470 MHz, GPS de 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1.5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	3hdb, 27 dB de ganancia GPS

MECÁNICO

Longitud	25 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME, PYME.) Con o sin resorte (S4).



Radiador de alto rendimiento (látigo cónico de cromo negro 17-7 PH), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de una tabla de corte. La antena tiene polarización vertical en configuración de onda 5/8. Para un mayor alcance, la antena se suministra con 5. Cable de 0 metros del tipo RG58/U para RF y cable de 5 metros RG 174 para GPS, que pueden terminar en cualquier tipo de conector.



ESPECIFICACIONES


ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	370-470 MHz, GPS de 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1.5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	3hdb, 27 dB de ganancia GPS

MECÁNICO

Longitud	55 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME, PYME.) Con o sin muelle (S4).



Antena Móvil de modo dual para la banda de 370-470 MHz y GPS 1575 MHz con ganancia de 4,5 dB

Radiador de alto rendimiento (látigo cónico de cromo negro 17-7 PH), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de una tabla de corte. La antena tiene polarización vertical en una configuración colineal de $1/4 + 1/2$ onda. Para un rendimiento de mayor alcance. La antena se suministra con un cable de 5,0 metros del tipo RG58/U para RF y un cable RG 174 de 5 metros para GPS, que puede terminar en cualquier tipo de conector.



SOPORTES CON
MUELLE S4



SPRING S4



IN-70R



ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICO

Rango de Frecuencia	370-470 MHz, GPS de 1575 MHz GPS
Potencia de entrada	100 W
ROE	< 1,5: 1
Impedancia	50 Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	4,5 dB, 27 dB GPS

MECÁNICO

Longitud	55 cm máx.
Peso	0,4 kilogramos

Al realizar el pedido, por favor especifique: Frecuencias Tx Rx exactas, Conector tipo (BNC, PL, TNC, N, F-ME, SMA). Conector GPS (SMA, FME, PYME.) Con o sin muelle (S4).



- Radiador de alto rendimiento (látigo cónico 17-7 PH Black Chrome), que se puede ajustar fácilmente mediante el uso de la tabla de corte.
- KC%K21G Se puede instalar desde la parte superior del techo del automóvil.
- La antena tiene polarización vertical y utiliza un látigo de 1/4 de onda con KEN base.
- La antena se suministra con cable tipo RG58/U de 5,0 metros de longitud, que puede terminar en cualquier tipo de conector.



KIN2TRUNK



KIN-2M



KIN-4R



ELÉCTRICO

Rango de frecuencia	118 -174 MHz
Potencia de entrada	100 W
ROE	<1,5: 1
Impedancia	50Ω
Polarización	Vertical
Ganancia	0 dB

ECÁNICO

Longitud	75 cm máx.
Peso	64 kg máximo

Alfabetizar su pedido, especifique: Frecuencias exactas de transmisión y recepción. TIN de la base de montaje de la antena. Tipo de conector (BNC, PL, TNC, N, FME, SMA). Con o sin resorte (SD).



Mounting from outside



Mounting from inside



Wegman with cable



Abstract



And there is nothing to suggest that

KM-U6LTE Antena Mallard 6 en 1 negra con cable coaxial de 5 m - Tetra

EREBA ANTENNAS



- 6 funciones en 1 antena
- Antena de transición ESN compatible con Tetra
- Ancho de banda ultra amplio de 698 MHz a 6000 MHz
- WiFi de doble banda 4x4 MIMO
- Aleta de tiburón de perfil bajo estilo OEM
- Instalación sencilla de un solo orificio
- Puerto GPS/GNSS DC aislado
- Cumple con la directiva CE 2014/53/UE

Disponible en blanco: KMW-U6LTE



Este 'Mallard' se suministra como un kit con todos los cables coaxiales para admitir conexiones SMA generales, principalmente adecuados para emuladores de vehículos y su radio Tetra existente, ya que este kit incluye los cables adaptadores de GPS correctos para admitir radios Motorola y Sepura Tetra para brindar una solución de transición completa.

Con un aislamiento líder en el mercado compatible con ESN y su radio Tetra actual, no necesita instalar dos antenas en su vehículo. Gracias a la amplia variedad de kits de instalación disponibles, no hay necesidad de perforar agujeros en el techo de su vehículo. Contacte con Sure Antennas para obtener información sobre los accesorios de instalación opcionales.

Diseñada como una antena multifunción, la Mallard admite un ancho de banda ultra amplio de 698 MHz a 6 GHz con una ganancia mínima de 4 dBi en toda la banda. Con la funcionalidad adicional de la función WiFi 4x4 MIMO de 2,4/5,8 GHz, un puerto GPS/GNSS y Tetra, esta antena es la solución ideal para asegurar la futura instalación de sus nuevos vehículos para ESN.

Con una instalación de un solo orificio y tantas funciones de frecuencia potenciales, esta antena le ayudará a reducir los costos de instalación y a proteger el valor de reventa de su vehículo. Disponible con cables de extensión coaxiales de baja pérdida de 3 o 5 m, todos terminados y etiquetados para facilitar la instalación.

Opciones de números de pieza adicionales

SKD 200302	Antena Mallard 6 en 1 negra con cable coaxial de 3 m - Tetra
SKD 200360	Antena Mallard 6 en 1 blanca con cable coaxial de 5 m - Tetra
SKD 200362	Antena Mallard 6 en 1 blanca con cable coaxial de 3 m - Tetra

www.sure-antennas.com

A brand of



A MEMBER OF



MOBILE RADIO